

Fringer FR-G6GF


ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新

ファームウェア Ver.2.00 から Ver.2.10 への変更内容

- Contax 645 Distagon T* 3,5/55 レンズが AF 撮影可能になりました。
- Contax 645 Sonnar T* 4/210 レンズが AF 撮影可能になりました。

ファームウェア更新手順

1. 焦点工房サポートサイトから最新のファームウェア(ファイル名:C6GF_201.BIN)をダウンロードする。 <http://www.stkb.co.jp/support.html>
2. マウントアダプターとパソコンを USB ケーブルで接続する。(接続部は三脚座裏:下図参照)



3. パソコン上で認識された FRINGER のフォルダー内には3つのファイルが表示されています。VERSION.TXT を開くと現在のファームウェアバージョンが確認できます。



```
VERSION.TXT
FBL: C6GF 1.1
Fringer adapter product: C645-GFX
Version: 2.1
Internal Version: 17.8.25.1
Serial: 0A466965FD32B62B596B077F00004E54
Please use the G.CAP and a GF lens to activate the adapter!!!
```

4. ダウンロードした最新のファームウェアデータ C6GF_201.BIN を FRINGER のフォルダーにコピーして下さい。
5. まず PC の画面上で USB の取り出しをおこなってから、約 10 秒程待ち、USB ケーブルを PC から取り外します。アップデート作業はこれで終了です。

(※注意)ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。