

## Fringer FR-G6GF

### ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新


#### ファームウェア Ver.2.10 から Ver. 2.21 への変更内容

以下のレンズが AF 撮影可能になりました。

- Tele-Apotessar T\* 4/350
- Vario-Sonnar T\* 4,5/45-90
- Sonnar T\* 4/210 + Mutar 1,4x T\*
- Tele-Apotessar T\* 4/350 + Mutar 1,4x T\*

#### ファームウェア更新手順

1. 焦点工房サポートサイトから最新のファームウェア(ファイル名: C6GF\_221.bin)をダウンロードする。 <http://www.stkb.co.jp/support.html>
2. マウントアダプターとパソコンを USB ケーブルで接続する。(接続部は三脚座裏: 下図参照)



3. パソコン上で認識された FRINGER のフォルダー内には3つのファイルが表示されています。VERSION.TXT を開くと現在のファームウェアバージョンが確認できます。



4. ダウンロードした最新のファームウェアデータ C6GF\_221.bin を FRINGER のフォルダーにコピーして下さい。
5. まず PC の画面上で USB の取り出しをおこなってから、約 10 秒程待ち、USB ケーブルを PC から取り外します。アップデート作業はこれで終了です。

(※注意)ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。